



# energy.case PROX 1500 AC 1000W | Maleta de energía B&W

# Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- · Conexiones versátiles
- · Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable

#### Más información

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Ventilación activa a través de cubiertas de ventilación protegidas contra salpicaduras
- Resistente al agua según IP54

#### **Teclado**

Interior (exterior opcional)

## Opciones de carga

Fuentes de alimentación de 230 V (350 W), opcional: 12 V para automóvil, 24 V para camión, solar.

## Potencia de carga

350 W

#### **Control mediante CAN-BUS**

posible

## **Control remoto**

incluido

## Potencia continua

1000 W

# Conexión y sistema AC

1 toma de corriente de 230 V, 1 USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

#### Voltaje

230 V

# Temperatura de funcionamiento

-20°C - +45°C

## Capacidad de la batería

1500 Wh

**Trolley** 



Peso (kg)

33,3

Profundidad de la dimensión exterior (mm)

335

Ancho de la dimensión exterior (mm)

490

Longitud de la dimensión exterior (mm)

660