



energy.case PROX 1500 AC 1000W | Maleta de energía B&W

Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

Dimensiones exteriores largo (mm) : 660

Dimensiones exteriores ancho (mm) : 490

Dimensiones exteriores profundidad (mm) : 335

Peso (kg) : 33,3

Trolley : Sí

Akkukapazität : 1500 Wh

Betriebstemperatur : -20°C - +45°C

Spannung : 230 V

Anschluss & System Ac : 1 toma de corriente de 230 V, 1 USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

Dauerleistung : 1000 W

Fernsteuerung : incluido

Steuerung über Can-bus : posible

Ladeleistung : 350 W

Lademöglichkeiten : Fuentes de alimentación de 230 V (350 W), opcional: 12 V para automóvil, 24 V para camión, solar.

Tastatur : Interior (exterior opcional)

Weitere Hinweise :

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Ventilación activa a través de cubiertas de ventilación protegidas contra salpicaduras
- Resistente al agua según IP54