



## energy.case PROX 1500 AC 1000W | Maleta de energía B&W

### Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

### Más información

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Ventilación activa a través de cubiertas de ventilación protegidas contra salpicaduras
- Resistente al agua según IP54

#### Teclado

Interior (exterior opcional)

#### Opciones de carga

Fuentes de alimentación de 230 V (350 W), opcional: 12 V para automóvil, 24 V para camión, solar.

#### Potencia de carga

350 W

#### Control mediante CAN-BUS

posible

#### Control remoto

incluido

#### Potencia continua

1000 W

#### Conexión y sistema AC

1 toma de corriente de 230 V, 1 USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

#### Voltaje

230 V

#### Temperatura de funcionamiento

-20°C - +45°C

#### Capacidad de la batería

1500 Wh

#### Trolley

---

1

**Peso (kg)**

33,3

**Profundidad de la dimensión exterior (mm)**

335

**Ancho de la dimensión exterior (mm)**

490

**Longitud de la dimensión exterior (mm)**

660