



## energy.case PROX 1500 DC 1000W | Maleta de energía B&W

### Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

**Dimensiones exteriores largo (mm) :** 660

**Dimensiones exteriores ancho (mm) :** 490

**Dimensiones exteriores profundidad (mm) :** 335

**Peso (kg) :** 29,8

**Trolley :** 1

**Akkukapazität :** 1500 Wh

**Betriebstemperatur :** -20°C - +45°C

**Spannung :** 24 V DC

**Anschluss & System Ac :** 2 tomas de corriente de 24 V y 500 W CC, 1 USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

**Dauerleistung :** 1000 W

**Fernsteuerung :** incluido

**Steuerung Über Can-bus :** posible

**Ladeleistung :** 350 W

**Lademöglichkeiten :** Fuentes de alimentación de 230 V (350 W), opcional: 12 V para automóvil, 24 V para camión, solar.

**Tastatur :** Interior (exterior opcional)

**Weitere Hinweise :**

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según IP54