



# energy.case PROX 500 DC 1000W | Maleta de energía B&W

## Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- · Conexiones versátiles
- · Instrucciones de uso con NFC
- · Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: Instalaciones técnicas

## Más información

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según IP65

#### **Teclado**

Interior (exterior opcional)

# Opciones de carga

Fuente de alimentación de 230 V (200 W), opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, solar.

# Potencia de carga

350 W

#### **Control mediante CAN-BUS**

posible

### **Control remoto**

incluido

#### Potencia continua

1000 W

## Conexión y sistema AC

2 tomas de corriente de 24 V y 500 W CC, 1 entrada de carga

#### Voltaje

24V DC

# Temperatura de funcionamiento

-20°C - +45°C

## Capacidad de la batería

500 Wh

#### Peso (kg)



15,5

Profundidad de la dimensión exterior (mm)

215

Ancho de la dimensión exterior (mm)

420

Longitud de la dimensión exterior (mm)

510