



## energy.case PROX 500 DC 1000W | Maleta de energía B&W

### Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

### Más información

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según IP65

### Teclado

Interior (exterior opcional)

### Opciones de carga

Fuente de alimentación de 230 V (200 W), opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, solar.

### Potencia de carga

350 W

### Control mediante CAN-BUS

posible

### Control remoto

incluido

### Potencia continua

1000 W

### Conexión y sistema AC

2 tomas de corriente de 24 V y 500 W CC, 1 entrada de carga

### Voltaje

24V DC

### Temperatura de funcionamiento

-20°C - +45°C

### Capacidad de la batería

500 Wh

### Peso (kg)

15,5

**Profundidad de la dimensión exterior (mm)**

215

**Ancho de la dimensión exterior (mm)**

420

**Longitud de la dimensión exterior (mm)**

510