energy.case PROX 500 AC 300W | Maleta de energía B&W

Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable

Más información

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según IP54

Teclado
Interior (exterior opcional)
Opciones de carga
Fuente de alimentación de 230 V (350 W), opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, solar.
Potencia de carga
350W
Control mediante CAN-BUS
posible
Control remoto
incluido
Potencia continua
300W
Conexión y sistema AC
1 toma de corriente de 230 V, 1 USB PD de 65 W, 1 entrada de carga
Voltaje
230V
Temperatura de funcionamiento
-20°C - +45°C
Capacidad de la batería
500 Wh
Peso (kg)
16,5
Profundidad de la dimensión exterior (mm)

215

Ancho de la dimensión exterior (mm)

420

Longitud de la dimensión exterior (mm)

510

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com