



## energy.case PROX 1500 AC 300W | Mallette énergie B&W

### Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes, elle est robuste, résistante à la température et étanche. Son utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- Manuel d'utilisation avec NFC
- Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d'informations sur la personnalisation : [les installations techniques](#)

### Plus d'informations

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Étanche selon IP65

### Clavier

Intérieur (extérieur en option)

### Possibilités de chargement

Blocs d'alimentation 230 V (350 W), en option : 12 V pour voiture, 24 V pour camion, solaire

### Puissance de charge

350 W

### Contrôle via CAN-BUS

possible

### Contrôle à distance

facultatif

### Puissance continue

300 W

### Connexion et système CA

1 prise 230 V, 1 port USB PD, 1 entrée de charge

### Tension

230 V

### Température de fonctionnement

-20°C - +45°C

### Capacité de la batterie

1500 Wh

### Chariot

---

1

**Poids (kg)**

31,2

**Profondeur extérieure (mm)**

335

**Largeur extérieure (mm)**

490

**Dimension extérieure longueur (mm)**

660