energy.case PROX 1500 AC 300W | Mallette énergie B&W

Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes, elle est robuste, résistante à la température et étanche. Son utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- Manuel d'utilisation avec NFC
- Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d'informations sur la personnalisation : les installations techniques

Plus d'informations

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Étanche selon IP65

Clavier
Intérieur (extérieur en option)
Possibilités de chargement
Blocs d'alimentation 230 V (350 W), en option : 12 V pour voiture, 24 V pour camion, solaire
Puissance de charge
350 W
Contrôle via CAN-BUS
possible
Contrôle à distance
facultatif
Puissance continue
300 W
Connexion et système CA
1 prise 230 V, 1 port USB PD, 1 entrée de charge
Tension
230 V
Température de fonctionnement
-20°C - +45°C
Capacité de la batterie
1500 Wh
Chariot

1

Poids (kg)
31,2
Profondeur extérieure (mm)
335
Largeur extérieure (mm)
490
Dimension extérieure longueur (mm)
660