



energy.case PROX 1500 DC 1000W | Mallette énergie B&W

Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes, elle est robuste, résistante à la température et étanche. Son utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- Manuel d'utilisation avec NFC
- Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d'informations sur la personnalisation : [les installations techniques](#)

Dimensions extérieures longueur (mm) : 660

Dimensions extérieures largeur (mm) : 490

Dimensions extérieures profondeur (mm) : 335

Poids (kg) : 29,8

Trolley : Oui

Akkukapazität : 1500 Wh

Betriebstemperatur : -20°C - +45°C

Spannung : 24 V DC

Anschluss & System Ac : 2 prises 24 V 500 W CC, 1 prise USB PD 65 W, 1 entrée de charge

Dauerleistung : 1000 W

Fernsteuerung : inclus

Steuerung über Can-bus : possible

Ladeleistung : 350 W

Lademöglichkeiten : Blocs d'alimentation 230 V (350 W), en option : 12 V pour voiture, 24 V pour camion, solaire

Tastatur : Intérieur (extérieur en option)

Weitere Hinweise :

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Étanche selon IP54