



energy.case PROX 500 DC 1000W | Mallette énergie B&W

Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes, elle est robuste, résistante à la température et étanche. Son utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- · Manuel d'utilisation avec NFC
- · Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d'informations sur la personnalisation : <u>les installations techniques</u>

Plus d'informations

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Étanche selon IP65

Clavier

Intérieur (extérieur en option)

Possibilités de chargement

Bloc d'alimentation 230 V (200 W), en option : 12 V pour voiture, 24 V pour camion, solaire

Puissance de charge

350 W

Contrôle via CAN-BUS

posible

Contrôle à distance

inclus

Puissance continue

1000 W

Connexion et système CA

2 prises 24 V 500 W CC, 1 entrée de charge

Tension

24V DC

Température de fonctionnement

-20°C - +45°C

Capacité de la batterie

500 Wh

Poids (kg)



15,5

Profondeur extérieure (mm)

215

Largeur extérieure (mm)

420

Dimension extérieure longueur (mm)

510