



energy.case PROX 1500 AC 1000W | B&W Energiekoffer

Beschreibung

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- · Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- · Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Individualisierbar
- Mehr Infos zur Individualisierung: <u>Technische Einbauten</u>

Weitere Hinweise

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Aktive Belüftung über spritzwassergeschützte Lüftungshauben
- Wasserdicht nach IP54

Tastatur

Innenliegende, (Außenliegende optional)

Lademöglichkeiten

230V Netzteile (350W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

Ladeleistung

350 W

Steuerung über CAN-BUS

möglich

Fernsteuerung

inklusive

Dauerleistung

1000 W

Anschluss & System AC

1x 230V Steckdose, 1x USB PD 65W, 1x Ladeeingang

Spannung

230 V

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Akkukapazität

1500 Wh

Trolley



1 Gewicht (kg)

33,3

Außenmaße Tiefe (mm)

335

Außenmaße Breite (mm)

490

Außenmaße Länge (mm)

660