



## energy.case PROX 1500 AC 300W | B&W Energiekoffer

### Beschreibung

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Individualisierbar
- Mehr Infos zur Individualisierung: [Technische Einbauten](#)

**Außenmaße Länge (mm) :** 660

~~**Außenmaße Breite (mm) :** 490~~

**Außenmaße Tiefe (mm) :** 335

**Gewicht (kg) :** 31,2

**Trolley :** Ja

**Akkukapazität :** 1500 Wh

**Betriebstemperatur :** -20°C - +45°C

**Spannung :** 230 V

**Anschluss & System Ac :** 1x 230V Steckdose, 1x USB PD, 1x Ladeingang

**Dauerleistung :** 300 W

**Fernsteuerung :** optional

**Steuerung Über Can-bus :** möglich

**Ladeleistung :** 350 W

**Lademöglichkeiten :** 230V Netzteile (350W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

**Tastatur :** Innenliegende, (Außenliegende optional)

**Weitere Hinweise :**

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP65