



## energy.case PROX 1500 AC 300W | B&W Energiekoffer

### Beschreibung

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Individualisierbar

### Weitere Hinweise

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP65

### Tastatur

Innenliegende, (Außenliegende optional)

### Lademöglichkeiten

230V Netzteile (350W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

### Ladeleistung

350 W

### Steuerung über CAN-BUS

möglich

### Fernsteuerung

optional

### Dauerleistung

300 W

### Anschluss & System AC

1x 230V Steckdose, 1x USB PD, 1x Ladeingang

### Spannung

230 V

### Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

### Akkukapazität

1500 Wh

### Trolley

1

### Gewicht (kg)

31,2

---

**Außenmaße Tiefe (mm)**

335

**Außenmaße Breite (mm)**

490

**Außenmaße Länge (mm)**

660