



energy.case PROX 500 AC 300W | B&W Energiekoffer

Beschreibung

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Mehr Infos zur Individualisierung: [Technische Einbauten](#)

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Tiefe (mm)

215

Gewicht (kg)

16,5

Akkukapazität

500 Wh

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

230V

Anschluss & System AC

1x 230V Steckdose, 1x USB PD 65W, 1x Ladeeingang

Dauerleistung

300W

Fernsteuerung

inklusive

Steuerung über CAN-BUS

möglich

Ladeleistung

350W

Lademöglichkeiten

230V Netzteil (350W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

Tastatur

Innenliegende, (Außenliegende optional)

Weitere Hinweise

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP54

Außenmaße Länge (mm)

510