



## energy.case PROX 500 AC 300W | B&W Energiekoffer

## **Beschreibung**

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- · Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Mehr Infos zur Individualisierung: Technische Einbauten

## **Weitere Hinweise**

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP54

## **Tastatur**

Innenliegende, (Außenliegende optional)

Lademöglichkeiten

230V Netzteil (350W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

Ladeleistung

350W

Steuerung über CAN-BUS

möglich

Fernsteuerung

inklusive

**Dauerleistung** 

300W

**Anschluss & System AC** 

1x 230V Steckdose, 1x USB PD 65W, 1x Ladeeingang

**Spannung** 

230V

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Akkukapazität

500 Wh

Gewicht (kg)

16,5

Außenmaße Tiefe (mm)



Junkendiek 5, 49479 Ibbenbüren, Deutschland



215

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Länge (mm)

510