



energy.case PROX 500 DC 1000W | B&W Energiekoffer

Beschreibung

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Individualisierbar
- Mehr Infos zur Individualisierung: [Technische Einbauten](#)

Weitere Hinweise

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP65

Tastatur

Innenliegende, (Außenliegende optional)

Lademöglichkeiten

230V Netzteil (200W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

Ladeleistung

350 W

Steuerung über CAN-BUS

möglich

Fernsteuerung

inklusive

Dauerleistung

1000 W

Anschluss & System AC

2x 24V 500W DC Steckdose, 1x Ladeeingang

Spannung

24V DC

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Akkukapazität

500 Wh

Gewicht (kg)

15,5

Außenmaße Tiefe (mm)

215

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Länge (mm)

510